HELPY OOPS

scheda prodotto

Questo documento è di nostra esclusiva proprietà. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Descrizione:

Helpy Oops è l'innovativo dispositivo di telesoccorso GSM/GPRS/GPS pensato per l'autonomia di anziani e disabili, per i bambini, gli animali e per la sicurezza degli sportivi e dei lavoratori. Non solo localizzatore GPS: grazie alla possibilità di inserire una micro SIM, Helpy Oops unisce infatti le migliori tecnologie per sistemi di telesoccorso alle funzionalità di un vero e proprio telefono cellulare salvavita.

Richieste di soccorso
Con Helpy Oops invii chiamate di soccorso semplicemente premendo un pulsante. Puoi programmare in rubrica fino a 12 numeri di telefono; il telesoccorso Helpy Oops li chiamerà uno dopo l'altro fino alla risposta da parte di uno di questi, inviando un SMS di geolocalizzazione e una notifica push all'app collegata al dispositivo.

Rilevamento caduta
Speciali sensori di movimento permettono a Helpy Oops di inviare richieste di soccorso automatiche nel caso in cui rilevi una caduta accidentale. Chi riceve la chiamata saprà sempre dove sei, grazie al localizzatore GPS integrato e all'invio automatico della tua posizione geografica tramite SMS e notifica push all'app.

Aree geografiche
Tramite il localizzatore GPS integrato, Helpy Oops è in grado di geolocalizzare costantemente la persona in possesso del dispositivo e di restituirne la posizione geografica esatta in qualsiasi momento. Inoltre è possibile tracciare delle aree geografiche "di sicurezza" e ricevere SMS, chiamate e notifiche in caso vengano oltrepassati i confini di quest'area.

Rilevamento posizione
Grazie al ricevitore satellitare integrato, puoi conoscere la posizione di Helpy Oops in qualsiasi momento. Basta inviare al dispositivo un SMS o una richiesta tramite app: il localizzatore GPS Helpy Oops risponderà inviando un link di Google Maps grazie al quale poter visualizzare la posizione rilevata e ottenere le indicazioni stradali per raggiungerlo.

La funzione di tracking ti permette inoltre di rilevare in modo continuo e in tempo reale gli spostamenti del dispositivo.

Funzione telefono
Dispositivo di telesoccorso o telefono cellulare? Tutti e due. Con Helpy Oops ricevi ed effettui chiamate vivavoce in automatico o premendo semplicemente un pulsante. È inoltre possibile effettuare chiamate al dispositivo anche attraverso l'app collegata.

Funzione antirapina
Helpy Oops può essere posizionato all'interno della tua auto o nascosto insieme ad oggetti di valore: in caso di furto, grazie al GPS, potrai geolocalizzare gli oggetti rubati e attivare l'ascolto silenzioso dell'ambiente circostante (room monitoring). È possibile configurare Helpy Oops anche per poter attivare un allarme silenzioso che non emette alcun tipo di segnale (né visivo né acustico); in questo modo hai la possibilità di inviare segnalazioni d'allarme silenziose grazie alla sola pressione di un tasto!

Comunicazione con call center
È possibile collegare il dispositivo Helpy Oops a call center e centrali operative di vigilanza; in questo modo saranno gli operatori specializzati a gestire eventuali emergenze e a contattare il servizio di soccorso più idoneo.

Diagnostica
Helpy Oops può essere programmato per inviarti un SMS periodico e una notifica push all'app al fine di informarti che il dispositivo sta funzionando correttamente, che la batteria si sta scaricando o che il credito è insufficiente.

Questo documento è di nostra esclusiva proprietà. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Allarme richiesta soccorso: a seguito della pressione del Pulsante 1, a seguito di una caduta o a seguito di assenza di movimento

Quattro modalità di invio allarme: chiamata vocale / SMS / SMS e chiamata vocale / SMS di preallarme (con attesa richiamata) e chiamata vocale

Funzione antirapina

SMS di segnalazione batteria scarica

SMS periodico di test automatico

SMS credito residuo

SMS di geolocalizzazione

Geofencing (SMS o chiamata per segnalare l'ingresso o l'uscita da un'area geografica preimpostata)

Tracking (gli spostamenti effettuati dalla persona che indossa Helpy Oops possono essere monitorati tramite app Helpy Oops o web app)

Ascolto ambientale (room monitor)

Chiamata generica o SMS: a seguito della pressione del Pulsante 2

Ricezione chiamata in ingresso: con risposta automatica o con pressione del Pulsante 2

Notifiche eventi su app Helpy Oops e su web app

Regolazione volume: tramite pressione del Pulsante 2

Rubrica: 12 numeri telefonici

PROGRAMMAZIONE

Programmazione locale: tramite computer con software Helpy Oops Assistant

Programmazione remota: tramite SMS, app Helpy Oops o web app

GSM / GPRS

Antenna: integrata

Micro SIM card

Modulo GSM: quad-band

Potenza in trasmissione: 1 W a 1800/1900 MHz, 2 W a 850/900 MHz

GPRS: classe 10

GPS

Antenna: integrata

Localizzazione: GPS & Glonass ad alta sensibilità e a basso consumo

SENSORI

Sistema inerziale: multi sensore (accelerometro / giroscopio / barometro)

Questo documento è di nostra esclusiva proprietà. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

ALIMENTAZIONE

Alimentazione interna: batteria LiPo da 3,70 V 1150 mAh ricaricabile

Tempo di funzionamento previsto in condizioni di normale utilizzo: 36 ore

Ricarica batteria: micro USB / adapter 230 Vac 5 Vdc

AUDIO

Vivavoce integrato full-duplex di elevata qualità

Volume regolabile

PULSANTI

Pulsante 1: accensione / invio chiamata di allarme

Pulsante 2: invio chiamata generica / arresto chiamata generica e di allarme / risposta a chiamata in ingresso / regolazione volume / visualizzazione LED

LED

LED rosso: stato GSM / allarme in corso

LED bianco: stato batteria / conversazione in corso

LED blu: stato GPS / connessione al software Helpy Oops Assistant

SISTEMI DI SICUREZZA

Memoria FLASH per mantenimento dati in assenza di alimentazione

Doppio sistema watchdog

Reset antiblocco GSM

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Remoto: OTA (via GPRS)

Locale: tramite computer con software Helpy Oops Assistant

ACCESSORI

Guscio protettivo in silicone

Laccetto per collo o polso regolabile

Clip di fissaggio

Caricabatterie

Cavo USB

ALTRI DATI

Dimensioni con clip agganciata: 97x42x2

Dimensioni senza clip: 97x42x19 mm

Peso: 67,5 g

DIMENSIONI REALI

Questo documento è di nostra esclusiva proprietà. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti e delle immagini di questa scheda.